

Nastawy główne PM-2 (K1)		
Prąd znamionowy	A	40
Przekładnik prądowy	mV/A	12
Współczynnik zwarcia	xI_n	8
Opóźnienie członu zwarciowego	ms	60
Dopuszczalna asymetria	%	50
Opóźnienie członu asymetri	ms	200
Ograniczenie prądu	%	-
Czas rozruchu	s	4
Rezystancja 1 zał.	kΩ	35
Rezystancja 1 wył.	kΩ	25
Odwrotna char. 1	-	Wył.
Opóźnienie blokady od R1	s	0
Kompensacja rezystancji 1	kΩ	17,8
Rezystancja 2 zał.	kΩ	12
Rezystancja 2 wył.	kΩ	7
Odwrotna char. 2	-	Wył.
Kompensacja rezystancji 2	kΩ	5,7
Niezależne LED		NIE
Sygnalizacja ostrzegawcza	s	0
Kasowanie awaryjnego przycisku STOP		TAK
Wybór sterowania		Zdalne
Sterowanie zdalne		Zew 2

Oznaczenia:

QGZ wyłącznik stycznikowy WS-40 (500V, 40A)
PSZ pulpit sterowniczy zajezdni (wg rys. ...)
SV przekaźnik prędkości powietrza INT511 (24 VAC, 3VA)

500 V, 24 V - układ sieciowy IT
System uziemiających przewodów ochronnych i ciągła kontrola stanu izolacji

Lp.		Imię i Nazwisko	Data	Podpis
3				
2	Sprawdził	mgr inż. L. Biolik	08.2015r	
1	Opracował	mgr inż. A. Dereń	08.2015r	

Elektrometal SA

Podziałka	Materiał	Masa	Nazwa rysunku
-	-	-	Schemat zasadniczy sterowania głównym wyłącznikiem zasilania

Należy do: PT/Guido/43/2015

Numer załacznika: 12

Nazwa pliku: SKL-Z_elektr_31-08-15r.dwg